



## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 201564                          |
| EAN                               | 8718291548195                   |
| Codice Produttore                 | 21349500                        |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW |
| Quantità confezione bulk          | 1                               |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Codice Colore                 | 642 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4200 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 60-69              |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Potenza Lampada               | 2000W              |
| Attacco                       | Cavo               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 210000lm           |
| Efficienza (Lm/W)             | 105                |
| Finitura lampada              | Chiara             |
| Tipo di Prodotto              | Altro              |

## Info prodotto

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 21349500 |
|------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| Gamme | Master |
|-------|--------|

## Dimensioni

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 357 |
|----------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 357 |
|--------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 33 |
|---------------|----|

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|