



Scheda tecnica Eglo Luce Pendente  
Townshend Acciaio Nero | IP20 -  
Adatto per 6x E27



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 258519                     |
| EAN                               | 9002759440626              |
| Codice Produttore                 | 44062                      |
| Marca                             | Eglo                       |
| Nome del fabbricante              | HL/6 E27 BLACK 'TOWNSHEND' |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                     |

## Informazioni tecniche

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia          | Apparecchio senza lampadina               |
| Voltaggio (V)       | 220-240                                   |
| Dimmerabile         | Sì, compatibile con lampade dimmerabili   |
| Compatibile con     | E27                                       |
| Lampadina inclusa   | No                                        |
| Numero di lampadine | 6                                         |
| Potenza Lampada     | 40                                        |
| Inclinabile         | No                                        |
| Montaggio           | Pendente                                  |
| Luce d'Emergenza    | Senza luce di emergenza                   |
| Tipo di Prodotto    | Illuminazione decorativa con portalampada |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero      |
| Alloggiamento                  | Acciaio   |
| Gamme                          | TOWNSHEND |

## Dimensioni

---

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza (mm) | 100  |
| Altezza (mm)   | 1100 |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|